

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для включения когда светло, вы-ключается в темноте. Запрет работы чего либо в светлое время суток.


Устанавливать плату как магнит на потолке шкафа, чтобы фотозлемент видел что открывается дверь!

Сумеречный выключатель обратного действия с световым сенсором.


Не боится светодиодного света!

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Обычное подключение



2. Принудительное подключение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети – 220 В.
2. Номинальная частота – 50 Гц.
3. Максимальный ток ламп – < 10 А.
4. Мощность, потребляемая от сети – 0,1 Вт.
5. Включение – 30 люкс, выключение – темно.
6. Диаметр проводов – 2,5 мм².
7. Габаритные размеры – 16 x 49 x 20 мм.
8. Масса – 15 г.
9. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$;
 - интервал рабочих температур: от -30 до $+40^{\circ}\text{C}$.

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

На плате установлена клемма питания и нагрузки, фоторезистор.

Плата является полностью работоспособной и прошла проверку на производстве. При проверке перед установкой, накройте датчик непрозрачным материалом, освещение выключится, откройте – включится.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 201 ____ г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ФОТОРЕЛЕ ОБРАТНОЕ
220 В, 10 А
–30°C



EAC