

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для включения когда светло, выключается в темноте. Запрет работы чего либо в светлое время суток.

Не допускать попадание собственного света. Устанавливать плату как магнит на потолке шкафа, чтобы фотозлемент видел что открывается дверь!

Сумеречный выключатель обратного действия с световым сенсором.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Потребляемый ток ламп — не более 2000 мА (только диммируемые лампы или лампы накаливания)
4. Мощность, потребляемая от сети — 0,1 Вт.
5. Вкл/выкл при освещенности — 5-10 Люкс.
6. Диаметр подключаемых проводов — 2,5 мм<sup>2</sup>.
7. Габаритные размеры — 16 x 49 x 20 мм.
8. Масса — 15 г.
9. Условия эксплуатации:
  - колебания электросети  $\pm 15\%$ ;
  - интервал рабочих температур от  $-30$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

## КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

На плате установлена клемма питания и нагрузки, фоторезистор.


Плата является полностью работоспособной и прошла проверку на производстве.

При возникшей необходимости проверки перед установкой, накройте датчик непрозрачным материалом, освещение выключится, откройте — включится.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Регулятор освещения ФР — 1 шт.
2. Паспорт.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_ м. п.

195273, Санкт-Петербург  
Шафировский пр., 8  
Тел.(999) 009-98-08

**SvetoRele.ru**

# ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ФОТОРЕЛЕ ОБРАТНОЕ**  
**220В, 2А**  
**—30°C**



**ЕАС**