

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Микроволновый датчик, идеально подойдет для контроля присутствия. При появлении в зоне действия датчика людей - на выходе появляется входное напряжение. Самый удобный датчик для светильника, не нужно никаких дыр в корпусе! Возможно использование в качестве простейшей сигнализации совместно с сиреной.

Потенциальные преимущества над ИК датчиками! Микроволновой модуль обнаруживает движение даже через стену, пластик, стекло, сигнал не проходит только через металл.

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Выпускается в виде печатной с электронными компонентами и занимает очень мало места и может быть встроена в арматуру светильника.

Регулятора освещения, является полностью работоспособным и прошел проверку на производстве. При возникшей необходимости проверки, погасите свет и махните рукой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочее напряжение — 5–12 В(DC)
2. Максимальный ток нагрузки — 2 А (24 Вт).
3. Потребление в режиме ожидания: 3 мА.
4. Дальность обнаружения 4–6 м. (зависит от расположения датчика)
5. Длительность освещения 30 сек (время увеличивается, если есть движение).
6. Угол обнаружения: 360°.
7. Порог при освещенности — 5 – 10 Люкс.
8. Габаритные размеры — 50 x 23 x 14 мм.
9. Масса — 12 г.
10. Условия эксплуатации —30 до +50°C

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
И СВЕТА
МИКРОВОЛНОВЫЙ
12В(2А)**



ЕАС