


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулятор освещения энергосберегающий имеет встроенный датчик света и микрофон.

Датчик мгновенно включает свет при появлении шума в радиусе 10 метров. Регулятор продлевает длительность еще на 15 секунд, если на 59 секунде произошел шум, общая длительность составит 74 секунды.

Днем микрофон отключен.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети – 220 В.
2. Номинальная частота – 50 Гц.
3. Мощность светодиодного модуля – < 40 Вт.
4. Порог срабатывания при освещенности – 8-30 Люкс. (Регулируется)
5. Акустический порог срабатывания – 50/55/60 дБ. (Регулируется)
6. Длительность освещения – 50–300 секунд. (Регулируется)
7. Радиус действия микрофона – 5 м.

НАСТРОЙКА

Три режима чувствительности микрофона: самый чувствительный - светодиод мигает часто, менее - медленно. Для увеличения длительности таймера, удерживайте кнопку на тот период времени, который вам необходимо добавить к основному, светодиод будет гореть постоянно пока вы удерживаете кнопку, для сброса настроек, удерживайте кнопку 2 секунды.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЦИФРОВОЙ
ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ
220В(0.3А), УХЛ-4



ЕАС