

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулятор освещения имеет встроенный датчик движения и управляет электромагнитным реле.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочее напряжение — 24 В(DC)
2. Максимальный ток нагрузки — 10 А.
3. Ток потребления — 6 мА.
4. Дальность обнаружения 3 — 7 м.
5. Длительность освещения 5 — 200 сек.
6. Угол обнаружения — <140°.
7. Порог при освещенности — 5 — 10 Люкс.
8. Габаритные размеры — 87 х 42 х 35 мм.
9. Масса — 50 г.
10. Условия эксплуатации —30 до +50°С.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Срок гарантийного обслуживания — 6 месяцев.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



РЕГУЛИРОВКА СПОСОБОВ ВКЛЮЧЕНИЯ


Включается и гаснет



Данное положение регулятора соответствует времени задержки ~50 сек.

Регулировка задержки

Горит всегда при движении



Регулировка дальности



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
10А, 24В, IP54



ЕАС