

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулятор освещения энергосберегающий имеет встроенный датчик света и микрофон.

Датчик мгновенно включает свет при появлении шума в радиусе 5 метров. Днем микрофон отключен.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Номинальное напряжение сети – 220 В.
2. Номинальная частота – 50 Гц.
3. Максимальная мощность – 75 Вт.
4. Мощность светодиодной лампы – 20 Вт.
5. Мощность энергосберегающей – 18 Вт.
6. Мощность, потребляемая от сети – 0,15 Вт.
7. Порог включения при освещенности – 6 Лк.
8. Акустический порог срабатывания – 75 дБ.
9. Длительность освещения — 45 ± 5 секунд.
10. Радиус действия микрофона – 5 м.
11. Габаритные размеры – 37 x 26 x 15 мм.
12. Степень защиты – IP 20.
13. Масса – 15 г.
14. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
 - темп. окружающей среды от -30 до $+30^{\circ}\text{C}$.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Регулятор.
2. Паспорт.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ,
ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ,
220В(0.4А), IP20



ЕАС