

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для экономии электроэнергии в дневное время.

Фотореле не «боится» светодиодного света.

Сумеречный выключатель (фотореле — «автомат день-ночь») с световым сенсором.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

На установлена клемма питания и нагрузки, фоторезистор. Крепится в светодиодном светильнике рядом с источником света, его включение не влияет на корректную работу платы.

Плата является полностью работоспособной и прошла проверку на производстве. При проверке перед установкой, погасите в комнате свет, или накройте датчик непрозрачным материалом, включится освещение, откройте - выключится.

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1. Номинальное напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Потребляемый ток ламп — не более 3000 мА.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0,1 Вт.
5. Включение/выключение при освещенности — 20-200 Люкс (есть регулировка).
6. Диаметр подключаемых проводов — 2,5 мм².
7. Габаритные размеры — 16 x 49 x 20 мм.
8. Масса — 15 г.
9. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$;
 - интервал рабочих температур от -30 до $+40^{\circ}\text{C}$.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Обычное подключение



2. Принудительное подключение



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АНАЛОГОВАЯ ПЛАТА,
220 В, 3А



ЕАС